

OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga

Pravna podlaga za predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji sta drugi odstavek 19. člena in peti odstavek 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15). Slednji določa, da Vlada RS s predpisom določi pravila ravnanja in druge pogoje za ravnanje z odpadki. Uredba vsebuje tudi določbe za izvrševanje 36. in 104. člena ter četrtega odstavka 157. člena istega zakona.

2. Splošna obrazložitev predloga uredbe

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS št. 3/10, 64/12 in 93/12 v nadaljnjem besedilu Uredba) v skladu z Direktivo 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS (UL L št. 266 z dne 26. 9. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/66/ES), med drugim določa pravila za dajanje baterij in akumulatorjev na trg, zlasti še prepoved dajanja na trg baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo nevarne snovi ter posebna pravila za zbiranje, obdelavo, recikliranje in odstranjevanje odpadnih baterij in akumulatorjev na področju ravnanja z odpadki.

Glavni razlog za spremembo in dopolnitev Uredbe je prenos Direktive 2013/56/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 (UL L št. 329 z dne 10. 12. 2015, str. 5, v nadaljevanju Direktiva 2013/56/EU) v pravni red Republike Slovenije.

Direktiva 2006/66/ES prepoveduje dajanje na trg prenosnih baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo več kot 0,002 % kadmija glede na celotno maso, vključno s tistimi, vgrajenimi v naprave. Iz te prepovedi so bile izvzete prenosne baterije in akumulatorji, namenjeni za brezžično električno orodje. Za postopno zmanjšanje količine kadmija, sproščenega v okolje, je z Direktivo 2013/56/EU ta prepoved razširjena na prenosne baterije in akumulatorje, namenjene za brezžično električno orodje, saj so za take aplikacije na trgu dostopni primerni nadomestki brez kadmija, in sicer nikelj-kovinsko-hidridne in litij-ionske baterije. Izjema iz Direktive 2006/66/ES za prenosne baterije in akumulatorje, namenjene za brezžično električno orodje, velja še do 31. decembra 2016 zato, da se industrija recikliranja in potrošniki prilagodijo na zadevne nadomestne tehnologije.

Direktiva 2006/66/ES prepoveduje tudi dajanje na trg vseh baterij ali akumulatorjev, vgrajenih v naprave ali ne, ki vsebujejo več kot 0,0005 % živega srebra glede na celotno maso. Gumbaste celice z vsebnostjo živega srebra, ki ne presega 2 % glede na celotno maso, pa so izvzete iz te prepovedi. Ker je po ocenah Evropske komisije na trgu Unije že opazen premik h gumbastim celicam brez živega srebra, je z Direktivo 2013/56/EU prepovedano tudi trženje gumbastih celic z vsebnostjo živega srebra, ki presega 0,0005 % glede na celotno maso.

Zaradi tega se s to spremembo spreminjajo 1., 5., 7. in 43. člen Uredbe.

Direktiva 2006/66/ES določa, da morajo biti registrirani proizvajalci baterij in akumulatorjev. Zaradi preprečevanja nepotrebnega upravnega bremena za proizvajalce, so bile enake postopkovne zahteve, ki so veljale v vseh državah članicah določene z Odločbo komisije 2009/603/ES z dne 5. avgusta 2009 o določitvi zahtev po registraciji proizvajalcev baterij in akumulatorjev v skladu z Direktivo 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 329 z

dne 10. 12. 2013, str. 5; v nadaljnem besedilu: Odločba 2009/603/ES). Z Direktivo 2013/56/EU je bila Odločba 2009/603/ES razveljavljena, zahteve iz te odločbe pa prenesene v direktivo. Zaradi tega se s to spremembo spreminjajo 1., 3., 4., 33., 35., 39., in 43. člen Uredbe.

Poleg tega se spreminjajo še 2., 9., 10., 26., 28., 29., 31., in 37. člen Uredbe.

S tem predlogom se v druge člene Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS št. 3/10, 64/12 in 93/12) ne posega.

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

1., 4. in 17. člen

S 1., 4. in 17. členom tega predloga se spreminjajo 1., 4., in 41. člen Uredbe.

Direktiva 2006/66/ES je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2013/56/EU, zato je s 1. členom tega predloga ustrezno popravljen sklic v drugem odstavku 1. člena Uredbe. Dosedanji tretji odstavek 1. člena Uredbe je črtan. Vsebina 1. in 3. točke tega odstavka je prenesena v tretji odstavek 4. člena Uredbe oz. prvi odstavek 41. člena Uredbe, kar je urejeno v 4. in 17. členu tega predloga. 2. točka tretjega odstavka 1. člena Uredbe pa je črtana zaradi razveljavitve Odločbe 2009/603/ES.

2., 9. in 12. člen

Z 2., 9. in 12. členom tega predloga se spreminjajo 2., 26., in 31. člen Uredbe.

Zaradi uskladitve s slovensko zakonodajo je popravljen sklic na predpis, ki ureja izrabljena vozila.

3., 6. in 13. člen

S 3., 6. in 13. členom tega predloga se spreminjajo 3., 7. in 33. člen Uredbe.

Direktiva 2006/66/ES določa obveznosti izvornega proizvajalca baterij ali akumulatorjev, proizvajalca baterij ali akumulatorjev ter proizvajalca in uvoznika naprav. Zaradi razmejitev obveznosti posameznih navedenih oseb je v 13. točki 3. člena na novo opredeljen izvorni proizvajalec baterij ali akumulatorjev kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki proizvaja baterije ali akumulatorje na ozemlju Republike Slovenije. V novih 29. in 30. točki tega člena pa sta na novo opredeljena proizvajalec in uvoznik naprav.

Ustrezno so spremenjene tudi določbe 7. in 33. člena Uredbe.

Zaradi novih 29. in 30. točke 3. člena Uredbe je 7. člen spremenjen tako, da se obveznosti povezane z napravami nanašajo na proizvajalca oz. uvoznika naprav.

Zaradi prenosa četrtega odstavka 1. člena Direktive 2013/56/EU s katerim je spremenjen 11. člen Direktive 2006/66/ES so v 7. členu Uredbe zahteve, ki jih morajo izpolnjevati proizvajalci naprav usklajene z zahtevami iz Direktive 2013/56/EU.

Zaradi spremembe 13. točke 3. člena je v 33. člen spremenjen tako, da se obveznost označevanja baterij in akumulatorjev nanaša na izvornega proizvajalca. V primeru baterij in akumulatorjev, katerih izvorni proizvajalec ni slovenska pravna ali fizična oseba, je to obveznost proizvajalca.

Določanje zmogljivosti prenosnih sekundarnih ali avtomobilskih baterij in akumulatorjev ureja Uredba Komisije (EU) št. 1103/2010 zato je v tretjem odstavku 33. člena, ki določa obveznost izvornega proizvajalca tovrstnih baterij glede določanja njihove zmogljivosti, naveden sklic na to uredbo.

5. člen

S 5. členom tega predloga se spreminja 5. člen Uredbe.

S tem členom je izveden prenos prvega in petega odstavka 1. člena Direktive 2013/56/EU, ki določa prepoved uporabe kadmija v prenosnih baterijah in akumulatorjih namenjenih za brezžično električno orodje ter prepoved trženja gumbastih celic z vsebnostjo živega srebra, ki presega 0,0005% glede na celotno maso.

7. člen

S 7. členom tega predloga se spreminja 9. člen Uredbe.

Prvi odstavek 9. člena Uredbe se črta zaradi uskladitve z 21. členom Uredbe o odpadkih, ki določa prepoved mešanja nevarnih odpadkov, vendar se v skladu z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih ne uporablja za mešane komunalne odpadke iz gospodinjstev.

8. člen

Z 8. členom tega predloga se spreminja 10. člen Uredbe.

Zaradi sprememb 9. člena uredbe je v četrtem odstavku 10. člena Uredbe popravljen sklic na ta člen.

10. in 11. Člen

Z 10. in 11. členom tega predloga se spreminjata 28. in 29. člen Uredbe.

V petem odstavku 28. člena in v tretjem odstavku 29. člena Uredbe, ki določata obveznosti proizvajalcev avtomobilskih baterij in akumulatorjev je napačno navedena zahteva za industrijske baterije in akumulatorje namesto avtomobilske baterije in akumulatorje. S to spremembo se napaka odpravlja.

14. člen

S 14. členom tega predloga se spreminja 35. člen Uredbe.

Zaradi uskladitve s slovensko zakonodajo je popravljen sklic na predpis, ki ureja izrabljena vozila.

Obveznosti izvajalca obdelave glede izračunavanja učinkovitosti recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev ter stopnjo recikliranega vsebovanega svinca in kadmija ter poročanja o tem pristojnemu ministrstvu ureja Uredba Komisije (EU) št. 493/2012 zato je v novem šestem odstavku 35. Člena Uredbe naveden sklic na Uredba Komisije (EU) št. 493/2012.

16. člen

S 16. členom tega predloga se spreminja 39. člen Uredbe.

Direktiva 2013/56/EU določa, da za registracijo proizvajalcev v vseh državah članicah veljajo iste postopkovne zahteve, ki so določene v Prilogi IV te direktive. V skladu s tem so v 39. členu Uredbe podane postopkovne zahteve za registracijo (evidenca proizvajalcev baterij in akumulatorjev).

18. člen

Z 18. členom tega predloga se spreminja 43. člen Uredbe (prekrški). Spremembe tega člena odražajo spremembe prej navedenih členov.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena, petega, šestega in sedmega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36., 104. člena in četrtega odstavka 157. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji

1. člen

V Uredbi o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. 3/10, 64/12 in 93/12) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»(2) Ta uredba vsebinsko povzema Direktivo 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS (UL L št. 266 z dne 26. 9. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2013/56/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o spremembi Direktive 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih glede dajanja na trg prenosnih baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo kadmij, namenjenih za brezžično električno orodje, in gumbastih celic z nizko vsebnostjo živega srebra ter o razveljavitvi Odločbe Komisije 2009/603/ES (UL L št. 329 z dne 10. 12. 2013, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/66/ES).«.

Tretji odstavek se črta.

Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.

2. člen

V prvem odstavku 2. člena se za besedilom », ki ureja ravnanje z izrabljenimi« črta beseda »motornimi«.

3. člen

V 3. členu se besedilo 13. točke nadomesti z besedilom:

»izvorni proizvajalec baterij ali akumulatorjev je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki proizvaja baterije ali akumulatorje na ozemlju Republike Slovenije;«.

V 28. točki se pika nadomesti s podpičjem in se dodata novi 29. in 30. točka, ki se glasita:

»29. proizvajalec naprav je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki na ozemlju Republike Slovenije proizvaja naprave, ne glede na to, ali se naprave tržijo z ali brez vgrajenih baterij ali akumulatorjev;

30. uvoznik naprav je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki na ozemlje Republike Slovenije uvaža iz tretjih držav naprave, ki se tržijo z ali brez vgrajenih baterij ali akumulatorjev.«.

4. člen

V tretjem odstavku 4. člena se besedilo » z Odločbo 2008/763/ES« nadomesti z besedilom » z Odločbo Komisije 2008/763/ES z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi skupne metodologije za izračun letne prodaje prenosnih baterij in akumulatorjev končnim

uporabnikom v skladu z Direktivo 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 262 z dne 1. 10. 2008, str. 39).«.

5. člen

V drugem odstavku 5. člena se za besedo »se« doda besedilo: »do 1. oktobra 2015«.

V tretjem odstavku se na koncu 1. točke podpičje nadomesti z besedo »in«.

Na koncu 2. točke se beseda »ali« nadomesti s piko.

3. točka se črta.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Prepoved iz druge alineje prvega odstavka tega člena se do 31. decembra 2016 ne uporablja tudi za prenosne baterije in akumulatorje, namenjene za brezžično električno orodje.«.

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »drugega in tretjega« nadomesti z besedilom »drugega, tretjega in četrtega«.

Besedilo dosedanjega petega odstavka, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:

»Za uvožene baterije in akumulatorje njihov proizvajalec pridobi dokumentacijo iz prejšnjega odstavka od izvirnega proizvajalca baterij ali akumulatorjev iz države uvoza in jo posreduje pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo.«.

Dosedanji šesti odstavek se črta.

Dodata se nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:

»(7) Gumbaste celice, ki vsebujejo več kot 0,0005% in manj kot 2% živega srebra glede na celotno maso, ter so bile dane v promet pred datumom iz drugega odstavka tega člena, se lahko tržijo do odprodaje zalog.

(8) Prenosne baterije in akumulatorji, namenjeni za brezžično električno orodje, ki vsebujejo več kot 0,002% kadmija glede na celotno maso, ter so bili dani v promet pred datumom iz četrtega odstavka tega člena, se lahko tržijo do odprodaje zalog.«

6. člen

7. člen se spremeni tako, da se glasi:

»7. člen

(zahteve za naprave)

(1) Proizvajalec naprav mora načrtovati naprave tako, da lahko odpadne baterije ali akumulatorje iz naprave brez težav odstrani končni uporabnik ali za to usposobljena oseba, ki je neodvisna od tega proizvajalca.

(2) Proizvajalec naprav mora naprave opremiti z navodili, ki vsebujejo:

1. navedbo, kdo lahko iz naprave odstrani odpadne baterije in akumulatorje (končni uporabnik ali usposobljena oseba iz prejšnjega odstavka),
2. prikaz postopka varnega odstranjevanja baterij in akumulatorjev iz naprave ter
3. navedbo vrste baterij ali akumulatorjev, vgrajenih v napravo, kadar se naprava trži z vgrajenimi baterijami ali akumulatorji ali pa so baterije ali akumulatorji napravi priloženi in lahko odpadne baterije ali akumulatorje iz naprave odstrani končni uporabnik sam.

(3) Uvoznik naprav zagotovi, da so izpolnjene zahteve iz prvega in drugega odstavka tega člena za naprave, ki jih uvozi.

(4) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporabljata, kadar je treba zaradi varnostnih razlogov, zaradi delovanja ali iz razlogov medicinske ali podatkovne celovitosti stalno dovajati energijo, ki zahteva neprekinjeno povezavo med napravo in baterijo ali akumulatorjem.

7. člen

Prvi odstavek 9. člena se črta.

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo prvi, drugi in tretji odstavek.

8. člen

V četrtem odstavku 10. člena se za besedo »iz« beseda »tretjega« nadomesti z besedo »drugega«.

9. člen

V petem odstavku 26. člena se za besedilom »in so vgrajene v« črta beseda »motorna«.

V petem odstavku 26. člena se za besedo »izrabljenimi« črta beseda »motornimi«.

10. člen

V petem odstavku 28. člena se v prvi alineji za besedo »odpadne« beseda »industrijske« nadomesti z besedo »avtomobilske«.

11. člen

V tretjem odstavku 29. člena se za besedo »odpadnimi« beseda »industrijskimi« nadomesti z besedo »avtomobilskimi«.

12. člen

V drugem odstavku 31. člena se za besedo »izrabljenih« črta beseda »motornih«.

V drugem odstavku 31. člena se za besedo »izrabljenimi« črta beseda »motornimi«.

13. člen

33. člen se spremeni tako, da se glasi:

»33. člen

(označevanje baterij in akumulatorjev)

(1) Izvorni proizvajalec baterij ali akumulatorjev zagotovi, da so vse baterije, akumulatorji in baterijski sklopi označeni z znakom iz Priloge 2 te uredbe.

(2) Izvorni proizvajalec prenosnih in avtomobilskih baterij ali akumulatorjev zagotovi, da je na prenosnih in avtomobilskih baterijah in akumulatorjih navedena zmogljivost v vidni, čitljivi in neizbrisni obliki.

(3) Izvorni proizvajalec prenosnih sekundarnih ali avtomobilskih baterij in akumulatorjev mora določiti njihovo zmogljivost in jo navesti na teh baterijah in akumulatorjih v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1103/2010 z dne 29. novembra 2010 o določitvi, na podlagi Direktive 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta, pravil glede označevanja zmogljivosti prenosnih sekundarnih (možna ponovna polnitev) ter avtomobilskih baterij in akumulatorjev (UL L št. 313 z dne 30. 11. 2010, str. 3).

(4) Izvorni proizvajalec baterij ali akumulatorjev zagotovi, da so baterije, akumulatorji in gumbaste celice, če vsebujejo več kakor 0,0005% živega srebra, več kakor 0,002% kadmija ali več kakor 0,004% svınca, označene s kemijskim simbolom za ustrezno kovino, in sicer Hg, Cd ali Pb. Simbol, ki označuje vsebnost težke kovine, mora biti natisnjen pod znakom iz Priloge 2 te uredbe, na površini, ki je enaka vsaj eni četrtini površine tega znaka.

(5) Izvorni proizvajalec baterij ali akumulatorjev zagotovi, da znak iz Priloge 2 te uredbe pokriva najmanj 3% površine največje ploskve baterije, akumulatorja ali baterijskega sklopa in ne presega velikosti 5 × 5 cm. Pri valjastih celicah proizvajalci zagotovijo, da pokriva znak iz Priloge 2 te uredbe najmanj 1,5% površine telesa baterije ali akumulatorja, ne sme pa presegati velikosti 5 × 5 cm.

(6) Če je zaradi velikosti baterije, akumulatorja ali baterijskega sklopa površina znaka manjša od 0,5 × 0,5 cm, izvorni proizvajalec baterij ali akumulatorjev namesto označevanja baterij, akumulatorjev ali baterijskih sklopov zagotovi označevanje z znakom s površino najmanj 1 × 1 cm, ki je natisnjen na embalaži.

(7) Izvorni proizvajalec baterij ali akumulatorjev zagotovi, da so baterije, akumulatorji, gumbaste celice in baterijski sklopi označeni s čitljivo oznako, natisnjeno na vidnem mestu tako, da je ni mogoče izbrisati.

(8) Za uvožene baterije in akumulatorje njihov proizvajalec zagotovi izpolnjevanje določb prvega do sedmega odstavka tega člena.«.

(9) Proizvajalci prenosnih baterij in akumulatorjev, distributerji iz 10. člena te uredbe in nosilci skupnega načrta iz drugega odstavka 13. člena te uredbe ne smejo ob prodaji prenosnih baterij in akumulatorjev končnemu uporabniku prikazovati stroškov zbiranja, obdelave in recikliranja ločeno od prodajne cene prenosnih baterij in akumulatorjev.«.

14. člen

V 2. točki drugega odstavka 35. člena se za besedo »izrabljenih« črta beseda »motornih« in za besedo »izrabljenimi« črta beseda »motornimi«.

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) Izvajalec obdelave izračuna učinkovitost recikliranja postopka recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev ter stopnjo recikliranega vsebovanega svınca in kadmija in o tem vsako leto poroča ministrstvu v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 493/2012 z dne 11. junija 2012 o določitvi podrobnih pravil za izračun učinkovitosti recikliranja postopkov recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev v skladu z Direktivo 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 151 z dne 12. 6. 2012, str. 9).«.

V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »petega odstavka tega člena«.

15. člen

Prva alineja prvega odstavka 37. člena se spremeni tako, da se glasi:

»- Uredbo (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL L št. 190 z dne 12. 7. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 1234/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi prilog IIIB, V in VIII k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 15),«.

Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:

»- Uredbo Komisije (ES) št. 1418/2007 z dne 29. novembra 2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz Priloge III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega par-

lamenta in Sveta v nekatere države, za katere se Sklep OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne uporablja (UL L št. 316 z dne 4. 12. 2007, str. 6), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 733/2014 z dne 24. junija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1418/2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo v nekatere države, ki niso članice OECD (UL L št. 197 z dne 4. 7. 2014, str. 10).«.

16. člen

39. člen se spremeni tako, da se glasi:

»39. člen

(evidenca proizvajalcev baterij in akumulatorjev)

(1) Proizvajalec mora biti vpisan v evidenco proizvajalcev baterij in akumulatorjev, ki jo ministrstvo vodi in vzdržuje za spremljanje in nadzor izvajanja obveznosti proizvajalcev.

(2) Vsak proizvajalec je lahko v evidenco proizvajalcev baterij in akumulatorjev vpisan samo enkrat.

(3) Evidenca proizvajalcev baterij in akumulatorjev vsebuje podatke o:

1. firmi in sedežu oziroma imenu in naslovu proizvajalca (poštna številka in kraj, ulica in hišna številka, država),
2. matični in davčni številki proizvajalca,
3. vrsti baterij in akumulatorjev, ki jih proizvajalec daje na trg,
4. načinu izpolnjevanja obveznosti proizvajalca (načrt ali skupni načrt) in
5. številko iz evidence.

(4) Ministrstvo vpiše proizvajalca v evidenco proizvajalcev baterij in akumulatorjev na podlagi njegove prijave v papirni ali elektronski obliki. Prijava mora poleg podatkov iz prve do četrte točke prejšnjega odstavka vsebovati še datum vloge, podatke o telefonski številki, številki telefaksa, spletnem naslovu (URL) in e-pošti proizvajalca, kontaktni osebi ter blagovni znamki baterij in akumulatorjev, ki jih daje na trg (kadar obstaja blagovna znamka). K prijavi iz prejšnjega stavka mora biti priložena tudi izjava proizvajalca, da so predloženi podatki točni in resnični.

(5) Ministrstvo proizvajalcu izda potrdilo o vpisu v evidenco proizvajalcev baterij in akumulatorjev. V potrdilu navede številko iz 5. točke tretjega odstavka tega člena.

(6) Proizvajalec mora o opustitvi dejavnosti ali drugih spremembah v zvezi s podatki iz tretjega in četrtega odstavka tega člena pisno obvestiti ministrstvo najkasneje v 30. dneh od nastale spremembe.

(7) Ministrstvo na podlagi obvestila o opustitvi dejavnosti iz prejšnjega odstavka izbriše proizvajalca iz evidence proizvajalcev baterij in akumulatorjev.

(8) Podatki iz evidence proizvajalcev baterij in akumulatorjev so javno dostopni na spletnih straneh ministrstva.«.

17. člen

Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Ministrstvo pošlje Komisiji poročilo o izvajanju Direktive 2006/66/ES v skladu z Odločbo Komisije 2009/851/ES z dne 25. novembra 2009 o uvedbi vprašalnika za poročila držav članic o izvajanju Direktive 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in

akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih (UL L št. 312 z dne 27. 11. 2009, str. 56).«.

18. člen

(1) V prvem odstavku 43. člena se v drugi alineji beseda »četrtim« nadomesti z besedo »petim« in za besedo »iz« dodata beseda »prvega« in vejica.

Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:

»- za uvožene baterije in akumulatorje ne zagotovi, da je v skladu s šestim odstavkom 5. člena te uredbe dokumentacija iz petega odstavka 5. člena te uredbe pridobljena od izvornega proizvajalca baterij ali akumulatorjev iz države uvoza in posredovana pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo;«

Četrta alineja se črta.

Dosedanja peta do dvaindvajseta alineja postanejo četrta do enaindvajseta alineja.

Dosedanja triindvajseta do osemindvajseta alineja se črtajo.

Za enaindvajseto alinejo se doda nova dvaindvajseta alineja, ki se glasi:

»- v nasprotju z osmim odstavkom 33. člena za uvožene baterije in akumulatorje ne zagotovi izpolnjevanja določb prvega do sedmega odstavka 33. člena te uredbe, če na ozemlju Republike Slovenije daje prvič v promet baterije ali akumulatorje, uvožene iz tretjih držav;«.

V dosedanji devetindvajseti alineji, ki postane triindvajseta alineja, se besedi »s sedmim« nadomestita z besedama »z devetim«.

V 2. točki dosedanje tridesete alineje, ki postane štiriindvajseta alineja, se pred besedo »baterije« doda beseda »odpadne«, besedi »elektronske opreme« se nadomestita z besedama »elektronsko opremo«, in se črtata besedi »motornih« in »motornimi«.

Za štiriindvajseto alinejo se dodata novi petindvajseta in šestindvajseta alineja, ki se glasita:

»- ni vpisan v evidenco proizvajalcev iz prvega odstavka 39. člena te uredbe;

- v roku iz šestega odstavka 39. člena te uredbe ne obvesti ministrstva o opustitvi dejavnosti ali drugih spremembah v zvezi s podatki iz tretjega in četrtega odstavka 39. člena te uredbe;«.

Dosedanja enaintrideseta alineja postane sedemindvajseta alineja.

(2) V drugem odstavku se v uvodnem stavku za besedo »proizvajalec« doda besedilo »baterij in akumulatorjev«.

Prva in druga alineja se črtata.

Dodajo se nove prva do sedma alineja, ki se glasijo:

»- ne zagotovi, da so baterije, akumulatorji in baterijski sklopi označeni v skladu s prvim odstavkom 33. člena te uredbe;

- ne zagotovi, da je na prenosnih in avtomobilskih baterijah ali akumulatorjih navedena zmogljivost v skladu z drugim odstavkom 33. člena te uredbe, če je izvorni proizvajalec prenosnih ali avtomobilskih baterij ali akumulatorjev;

- ne določi zmogljivosti prenosnih sekundarnih in avtomobilskih baterij in akumulatorjev v skladu s tretjim odstavkom 33. člena te uredbe, če je izvorni proizvajalec prenosnih sekundarnih ali avtomobilskih baterij ali akumulatorjev;

- ne zagotovi, da so baterije, akumulatorji in gumbaste celice, ki vsebujejo več kakor 0,0005% živega srebra, več kakor 0,002% kadmija ali več kakor 0,004% svinca, označene v skladu s četrtem odstavkom 33. člena te uredbe;

- ne zagotovi, da v skladu s petim odstavkom 33. člena te uredbe znak iz Priloge 2 te uredbe pokriva najmanj 3% površine največje ploskve baterije, akumulatorja ali baterijskega sklopa in ne presega velikosti 5 x 5 cm, oz. pri valjastih celicah najmanj 1,5% površine telesa baterije ali akumulatorja in ne presega velikosti 5 x 5 cm;

- ne zagotovi, da so baterije, akumulatorji ali baterijski sklopi, katerih površina znaka je manjša od 0,5 x 0,5 cm, označeni v skladu s šestim odstavkom 33. člena te uredbe;

- ne zagotovi, da so baterije, akumulatorji, gumbaste celice in baterijski sklopi označeni v skladu s sedmim odstavkom 33. člena te uredbe.«.

(3) V četrtem odstavku se črta prva alineja.

V dosedanji drugi alineji, ki postane prva alineja, se besedi »z drugim« nadomestita z besedama »s prvim«.

V dosedanji tretji alineji, ki postane druga alineja, se beseda »četrtem« nadomesti z besedo »tretjim«.

Dosedanja četrta alineja postane tretja alineja.

(4) V petem odstavku se v osmi alineji besedi »s sedmim« nadomestita z besedama »z devetim«.

(5) V prvi alineji šestega odstavka se besedi "prenosnih akumulatorjev" zamenjata z besedo "akumulatorjev".

V tretji alineji se beseda "kupcem" zamenja z besedo "končnim uporabnikom".

V šesti alineji se besedi »s sedmim« nadomestita z besedama »z devetim«.

(6) V peti alineji sedmega odstavka se pred besedo »skladiščenje« doda beseda »predhodno«.

(7) V 1. točki prve alineje devetega odstavka se pred besedo »baterij« doda beseda »odpadnih«.

Doda se nova druga alineja, ki se glasi:

»v nasprotju s šestim odstavkom 35. člena te uredbe ne izračuna učinkovitosti recikliranja postopka recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev ter stopnje recikliranega vsebovanega svinca in kadmija ali o tem ne poroča ministrstvu;«

Dosedanja druga alineja, postane tretja alineja.

(8) Dodata se nova deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:

»(10) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov je za prekršek kaznovan proizvajalec naprav, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:

- ne zagotovi, da so naprave načrtovane v skladu z določbo prvega odstavka 7. člena te uredbe;

- ne zagotovi, da so naprave opremljene z navodili v skladu z drugim odstavkom 7. člena te uredbe ali ne zagotovi takšnih navodil, kot je predpisano v drugem odstavku 7. člena te uredbe.

(11) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov je za prekršek kaznovan uvoznik naprav, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če v nasprotju s tretjim odstavkom 7. člena te uredbe ne zagotovi izpolnjevanja določb prvega in drugega odstavka 7. člena te uredbe.«

(9) Dosedanji deseti odstavek, ki postane dvanajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:

»(12) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov je za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznovana tudi odgovorna oseba proizvajalca, za prekršek iz drugega odstavka tega člena odgovorna oseba izvornega proizvajalca baterij in akumulatorjev, za prekršek iz tretjega odstavka tega člena odgovorna oseba končnega uporabnika baterij in akumulatorjev, ki je pravna oseba, ali samostojni podjetnik posameznik, za prekršek iz četrtega odstavka tega člena odgovorna oseba izvajalca javne službe, za prekršek iz petega odstavka tega člena odgovorna oseba nosilca skupnega načrta ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji, za prekršek iz šestega odstavka tega člena odgovorna oseba distributerja, za prekršek iz sedmega odstavka tega člena odgovorna oseba zbiralca odpadnih baterij in akumulatorjev, za prekršek iz osmega odstavka tega člena odgovorna oseba končnega uporabnika brez predhodnega dobavitelja, ki je pravna oseba, ali samostojni podjetnik posameznik, za prekršek iz devetega odstavka tega člena odgovorna oseba izvajalca obdelave odpadnih baterij in akumulatorjev, za prekršek iz desetega odstavka tega člena odgovorna oseba proizvajalca naprav ter za prekršek iz enajstega odstavka tega člena odgovorna oseba uvoznika naprav.«.

19. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.
Ljubljana, dne
EVA 2015-2550-0024

Vlada Republike Slovenije
dr. Miro CERAR, l.r.
predsednik